Аппаратура ф

Марка и тип шкафа, номинальное напряжение ~380/220 В		14Ш5111.4074-54УХЛ3 "DS35R04" Ш-2																					
Номинальный ток магистральных шин 100 А, ток короткого замыкания 25 кА		A,B,C, N, PE																					
Номинальный ток вертикальных шин 100 А																							
Схема первичных соединений		49 50 51 -Q01 -K01 -K02																					
Тип блока		S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/30LT.A552-00.1874-1W	S1/3LC.A802-00.2870-1W	S1/3LC.A802-00.2870-1W	S1/3LC.A802-00.2870-1W	S10RT.A405-01.1875-1W	S10RT.A405-01.1875-1W	S10RT.A405-01.2275-1W	S10RT.A405-01.1875-1W	S10RS.A408-01.2055-1W	S10RS.A408-01.2055-1W	1.1
Координаты установки блока		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	6	7	8	9	10	11	
Выключатель	Тип выключателя	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P04	C60L 2P	C60L 2P	C60L 2P	GV2-P04	GV2-P04	GV2-P06	GV2-P04	GV2-P05	GV2-P05	1.2
	Номинальный ток выключателя, А	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	6,0	6,0	6,0	0,63	0,63	1,6	0,63	1,0	1,0	1.3
	Тип расцепителя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Номинальный ток расцепителя, In, А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Уставка срабатывания расцепителя, Ir/Im	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ток срабатывания расцепителя, Ir/Im, А/А	0,4/8,0	0,4/8,0	0,4/8,0	0,4/8,0	0,5/8,0	0,5/8,0	0,4/8,0	—	—	—	—	—	Кривая "C"(7-10)	Кривая "C"(7-10)	Кривая "C"(7-10)	0,5/8,0	0,5/8,0	1,0/22,5	—	0,7/13,0	—	1.4
Тип контактора		LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	LC2-D09M7	—	—	—	ПБР-3АА	ПБР-3АА	ПБР-3АА	ПБР-3АА	ПБР-2МА	ПБР-2МА	
Номинальный ток контактора, А		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Марка трансформатора тока нулевой последовательности		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тип реле Vigirex		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сечение кабеля типа ВВГнг-LS или КВВГнг-LS		КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	КВВГнг-LS 5х2,5	—	КВВГнг-LS 5х2,5	—	
Маркировка кабеля ВВГнг-LS или КВВГнг-LS		OWA10XT01-0301	OWA10XT03-0301	OWA10XT05-0301	OWA10XT10-0301	OWA10XT12-0301	OWA10XT18-0301	OWA10XT27-0301	—	—	—	—	—	—	—	—	OUA10XT142-0301	OUA10XT145-0301	OUC10XT106-0301	—	OUH77XT125-0301	—	
Аппаратура у электроприемника		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сечение кабеля типа КГН-LS		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Маркировка кабеля типа КГН-LS		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тип двигателя		H-M-03	H-M-03	МЭОФ-40/25-0,25-96К	МЭОФ-40/25-0,25-96К	МЭОФ-40/10-0,25-99К	МЭОФ-40/10-0,25-99К	МЭОФ-40/25-0,25-96К	—	—	—	—	—	—	—	—	МЭОФ-40/10-0,25У-96К	МЭОФ-40/10-0,25У-96К	АРМАТЭК-ПС-502	—	МЭОФ-40/10-0,25У-96	—	1.5
Мощность / ток присоединения, кВт/А		0,025/0,07	0,025/0,07	0,11/0,3	0,11/0,3	0,16/0,44	0,16/0,44	0,11/0,3	—	—	—	—	—	1,375/3,59	1,41/3,71	—	0,16/0,44	0,16/0,44	0,3/0,82	—	0,11/0,75	—	1.6
Марка монтажной единицы		OWA10S01	OWA10S03	OWA10S05	OWA10S10	OWA10S12	OWA10S18	OWA10S27	—	—	—	—	—	OHP02C011	OHP02C012	—	OUA10S142	OUA10S145	OUC10S106	—	OUH77S125	—	
Наименование монтажной единицы		Задвижка на тр-де едкого натра в бак-нейтрализатор OWA10B01	Задвижка на тр-де серной кислоты в бак-нейтрализатор OWA10B01	Задвижка на тр-де сжатого воздуха в бак-нейтрализатор OWA10B01	Задвижка на дренажном тр-де в бак-нейтрализатор OWA10B01	Задвижка на тр-де рецирку-ляции бака-нейт-рализатора OWA10B01	Задвижка на выходном тр-де из бака-нейт-рализатора OWA10B01	Задвижка на тр-де дренажах вод из баков-нейт-рализаторов в сбросной канал	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Питание шкафа управления фильтра тонкой очистки OUC10N11 (Taprogge)	Питание шкафа управления фильтра тонкой очистки OUC10N12 (Taprogge)	Резерв	Клапан регулиру-ющий на тр-де подачи ХОВ на эжектор серной кислоты	Клапан регулиру-ющий на тр-де подачи ХОВ на эжектор едкого натра	Клапан регулиру-ющий на тр-де исходной воды к установкам ДОУ	Резерв	Клапан регулиру-ющий на тр-де кислотного про-мывочного раство-ра на ДОУ	Резерв	
Номер полной схемы		R3.UA10.3031.034.07.00.008 лист 31	R3.UA10.3031.034.07.00.008 лист 31	R3.UA10.3031.034.07.00.002 лист 21	R3.UA10.3031.034.07.00.014 лист 61	R3.UA10.3031.034.07.00.002 лист 21	R3.UA10.3031.034.07.00.004 лист 23	R3.UA10.3031.034.07.00.003 лист 22	—	—	—	—	—	R3.UA10.3054.034.07.00.010 лист 60	R3.UA10.3054.034.07.00.010 лист 60	—	R3.UA10.3031.034.07.00.010 лист 35	R3.UA10.3031.034.07.00.011 лист 37	R3.UA10.3031.034.07.00.012 лист 39	—	R3.UA10.3031.034.07.00.009 лист 33	—	1.7
Место установки		ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	—	—	—	—	—	ДОУ	ДОУ	—	ДОУ	ДОУ	ДОУ	—	ДОУ	—	
Расчетная длина кабеля, м		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Торцевая панель

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N
R3.02154.4.0.34 | 14.04.15

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.02154.4.0.34
Лист 7

1	7	Зам.	283-13	—	—	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.шиф.Эк		Реутов			12.04	
Пров.шиф.Эк		Фомин			12.04	
Пров.нач.гр.		Федюкина			12.04	
Н.контр.		Боровкова			12.04	

R3.UA10.3960.034.07.00.006

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
Здание ДОУ
Автоматизация комплексная
Техническое задание заводу на изготовление НКУ Freecon

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Сборка "DS35R04" Ш-2
Опросный лист

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А3х4