Обеспечить электропитание источника бесперебойного питания БРП от источника напряжения 220В, 50 Гц 1-ой категории согласно ПУЭ. Выполнить подводку электропитания 1 категории от отдельного автомата защитного отключения к месту установки оборудования (см. 07/05.12-ПС ПЗ, 07/05.12-ПС Э4).

Задание на выполнение заземления

Выполнить заземление проектируемых металлоконструкций и оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, СО 153-34.21.122-2003, а также указаниями заводов-изготовителей применяемого в проекте оборудования и материалов.

Задание на обеспечение освещенности помещений

1. Обеспечить освещенность помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не менее 150 лк., при аварийном освещении- не менее 50 лк.
2. Обеспечить освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей не менее 50 лк.
3. Предусмотреть аварийное включение дежурного освещения при отключении основного освещения в помещении охраны.

Задание на отключение вентиляции

1. Выполнить подключение устройств коммутационных УК-ВК/02 к исполнительным агрегатам, автоматам, рубильникам, кнопкам для автоматического отключения общеобменной вентиляции при возникновении извещения "Пожар" от автоматической установки пожарной сигнализации, выполненной по настоящему проекту. Места установки устройств коммутационных УК-ВК/02 см. проект 07/05.12-ПС Э4.