

Задание на обеспечение электропитанием

Обеспечить электропитание источника бесперебойного питания БРП от источника напряжения 220В, 50 Гц 1-ой категории согласно ПУЭ. Выполнить подводку электропитания 1 категории от отдельного автомата защитного отключения к месту установки оборудования (см. 28.11.11-ПС ПЗ, 28.11.11-ПС Э4).

Задание на выполнение заземления

Выполнить заземление проектируемых металлоконструкций и оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, СО 153-34.21.122-2003, а также указаниями заводов-изготовителей применяемого в проекте оборудования и материалов.

Задание на обеспечение освещенности помещений

1. Обеспечить освещенность помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не менее 150 лк., при аварийном освещении- не менее 50 лк.
2. Обеспечить освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей не менее 50 лк.
3. Предусмотреть аварийное включение дежурного освещения при отключении основного освещения в помещении охраны.

Задание на отключение вентиляции

1. Выполнить подключение устройств коммутационных УК-ВК/02 к исполнительным агрегатам, автоматам, рубильникам, кнопкам для автоматического отключения общеобменной вентиляции при возникновении извещения "Пожар" от автоматической установки пожарной сигнализации, выполненной по настоящему проекту. Места установки устройств коммутационных УК-ВК/02 см. проект 28.11.11-ПС Э4.

Задание на предоставление телефонной пары

Предоставить телефонную пару в существующих коммуникациях связи объекта от корпуса №12 до помещения охраны. Количество магистральных коммутаций данной пары должно быть минимальным. Кабельная линия должна удовлетворять требованиям электрических параметров магистральных интерфейсов и паспортов приборов ЗАО НВП "Болид" (С2000-М, Сигнал-20 SMD и др.)

Взам. инв. №		"Болид" (С2000-М, Сигнал-20 SMD и др.)											
Подп. и дата								28.11.11-ПС ТЗ					
								Корпус № 12 ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, Металлострой, дорога на Металлострой, д.3.					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Системы пожарной сигнализации и оповещения людей					
		Разраб.	Лапин				11.11						
Инв. № подл.		Проверил	Скворцов			11.11	Техническое задание		Стадия			Лист	Листов
									РП	1	1		
		Г И П	Шляхтин			11.11	ООО "ПОЖЭКСПЕРТ"						
		Н. контр.											