

Ведомость строительных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную	м	289
2	Укладка гофрированной трубы ПНД 110 мм, h=-0,7...-1,0 м	м	122
3	Укладка сигнальной ленты ЛСЗ-150 в траншею	м	289
4	Засыпка траншеи тип Т-2	м	289
5	Выполнение ямы Ф=250 мм в земле глубиной 850 мм	шт	5
6	Установка ст. трубы Ду=80 в яму	шт	5
7	Установка ст. трубы Ду=50 в яму	шт	10
8	Изготовление ст. пластины 520х300х2	шт	5
9	Обрезка ст. трубы Ду=80 длиной 2500 мм	шт	5
10	Обрезка ст. трубы Ду=50 длиной 2050 мм	шт	10
11	Установка (приварка) ст. пластины 520х300х2 на ст. трубу Ду=80	шт	5
12	Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, ЩУ-7-5 и ЩУ-10-3 грунтовкой ГФ-021	м ²	5,5
13	Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, ЩУ-7-5 и ЩУ-10-3 краской ПФ-115 (за два раза)	м ²	11
14	Бетонирование ямы бетоном М-150 (В12,5) после установки металлоконструкций щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, ЩУ-7-5 и ЩУ-10-3	м ³	0,75
15	Уплотнение ПНД/ПВД трубы 110/94 мм с двух сторон, h=-(1,0...0,7) м	шт	13
16	Изготовление крестовины из двух уголков 45х45х4 L=200 мм	шт	5
17	Приварка крестовины из уголков 45х45х4 к трубе Ду=80	шт	5

Примечание

1. Благоустройство кабельной трассы от ЩР-2 до шкафов ЩУ-2-1 и ЩУ-2-3, от ЩР-3 до шкафа ЩУ-3-5 от ЩР-7 до шкафа ЩУ-7-5 и от ЩР-10 до шкафа ЩУ-10-3 выполняется по проекту 201-14-663.2-ГП.

Ведомость монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Присоединение жил кабелей 5х35 мм ² к оборудованию	шт	50
2	Присоединение плетёнки брони кабеля к клемме заземления РЕ	шт	10
3	Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 в земле в ПНД/ПВД трубе Ф 110/94, h=до-1,0 м	м	132
4	Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м	м	30
5	Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 земле, h=-0,7...0 м	м	163
6	Установка конц. термоусаживаемой муфты 1ПКВТпБ-5х(35-50) на кабель 5х35 мм ²	шт	10
7	Установка кабельного наконечника ТА35-10-8	шт	50
8	Установка шкафа учета ЩРУН-3/12-IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м	шт	5
9	Установка выключателя ВА4 7-100 С 3п 25А в шкафах ЩУРН...	шт	10
10	Выполнение прогрузки выключателя ВА4 7-100 С 3п 25 А	шт	10
11	Установка счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН...	шт	5
12	Выполнение пломбирования вводного выключателя ВА4 7-100 в шкафу ЩУРН...	шт	10
13	Выполнение пломбирования счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН...	шт	5
14	Выполнение маркировки шкафов ЩРУН...	шт	5
15	Выполнение маркировки кабелей	шт	10
16	Выполнение маркировки "заземления" шкафов ЩРУН...	шт	10
17	Проверка счетчиков Меркурий 233 ART-02	шт.	5
18	Установка предохранителя ПН2-100/31,5 А	шт.	15

2. Трубы ПНД Дн=110 мм. L=10,5 м. у въезда в гаражи по ул. Западная д. 18 существующие (проложены хозяином дома ул. Западная д. 18 в августе 2014 года).

						201-14-663.2-ЭС			
						Г. Саров. ОАО "СЭСК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Низковольтные сети ТП-42В	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ящук			Друж	07.14.2		Р	18	19
Проверил	Минеев								
ГИП	Лесняк					Ведомость строительных и монтажных работ	ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел		
Рук. службы	Жижинов								