

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Рубин</i> 12.14	

Марка и тип шкафа, напряжение 0,4 кВ		ШС6 ШП-6-36-130-Р54							
Шины 0,4 кВ									
Схема первичных соединений									 
Тип выключателя	ВН-32	ВА47-29 ЗР	ВА47-29 ЗР	ВА47-29 ЗР	АД14 4Р	АД12 2Р	ВА47-29 ЗР	ВА47-29 1Р	ВА47-29 1Р
Тип расцепителя	—	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"	хар-ка "С"
Номинальный ток расцепителя, In	100	4	1,6	4	50	16	4	6	6
Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA	—	—	—	—	30	30	—	—	—
Марка, сечение кабеля ВВГнг(А)-LS	5х25	5х1,5	5х1,5	5х1,5	5х10	3х2,5	5х1,5	3х1,5	—
Маркировка кабеля	ШС6-01	39-01	36-01	34-01	32-01	33-01	30-01	11(4)-01	—
Ориентировочная длина кабеля (провода), м	25	8	12	14	18	21	13	18	—
Мощность / ток присоединения, кВт/А	26,57/58	0,75/1,9	0,18/0,8	1,1/3,1	20,8/45	1,7/8	1,44/3,6	0,6/2,82	—
Марка монтажной единицы	ШС6	39	36	34	32	33	30	11(4)	—
Наименование присоединения	Ввод питания ШС6	Машина очистки кардана МОК-300М	Мукопросел-батлей "Каскод"	Тестомеситель-мая машина МТМ-110	Пекорский шкаф ЭШ-4К	Шкаф распределительный ШРТ-6 ЭШ	Масорубка настольная МИМ-300М	Шкаф холодильный ШХ-0,8М	Резерв

[illegible][illegible]

АО "НИАЗТ"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инд. № 53 36340