

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, артикул, ТУ	Завод изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Шинный мост с разъединителем $U_{ном}=10кВ$, $I_{ном}=630А$, $I_{дин}=51кА$	ШМ-1 см. опросный лист 201-14-627-ЭМ.0/11		ТПК "Чебоксары-Электра"	шт	2		www.chebelektra.com
	Оборудование низковольтное							
7	Щит одностороннего обслуживания вводной $U_{ном}=380/220 В$, $I_{ном}=1000А$, $I_{дин}=30кА$, для внутр. установки, ст. защ. $IP20/IP00$, габ. р. 600х800х2200мм	ЩО70-1АТ-42У3 см. опросный лист 201-14-627-ЭМ.0/12		ПКФ "Автоматика" г. Тула	шт	2		www.tulaavtomatika.ru
8	Щит одностороннего обслуживания линейный $U_{ном}=380/220 В$, $I_{ном}=600А$, $I_{дин}=30кА$, с каб. вв., для внутр. установки, ст. защ. $IP20/IP00$, габ. р. 600х800х2200мм	ЩО70-1АТ-02У3 см. опросный лист 201-14-627-ЭМ.0/12		ПКФ "Автоматика" г. Тула	шт	4		www.tulaavtomatika.ru
9	Щит одностороннего обслуживания секционный $U_{ном}=380/220 В$, $I_{ном}=1000А$, $I_{дин}=30кА$, для внутр. установки, ст. защ. $IP20/IP00$, габ. р. 600х300х2200мм	ЩО70-1АТ-76У3 см. опросный лист 201-14-627-ЭМ.0/12		ПКФ "Автоматика" г. Тула	шт	1		www.tulaavtomatika.ru
10	Панель торцевая 60х600х2200 мм	ЩО70-1АТ-95У3		ПКФ "Автоматика" г. Тула	шт	2		www.tulaavtomatika.ru
11	Щиток учета с двумя счетчиками СЭТ-4ТМ.02.М 220/ 380 В 3х5А исп. 15, кл. т. 0,5S/1,0, габ. р. 560х520х160мм	ЩО70-1АТ-96У3 см. опросный лист 201-14-627-ЭМ.0/12		г. Тула	шт	1		www.tulaavtomatika.ru
12	Щит с монтажной панелью ЩРП , с замковым устройством, размером 395х310х220, $IP31$, покрытие – RAL-7035, в комплектации:	ЩМП-1		"ИЕК"	шт	1		www.iek.ru
12.1	Пакетный переключатель 100/160 А, 380/220 В, 50Гц, $IP00$, (I-O-I)	ПП 3-160/H2		ПО "ЭЛЕКТРОТЕХНИК"	шт	1		телефон / факс : (495) 676-33-25
12.2	Клеммный зажим	ЗНИ-35 синий	YZN10-035-K07	"ИЕК"	шт	3		www.iek.ru
12.3	Клеммный зажим	ЗНИ-35 PEN	YZN20-035-K52	"ИЕК"	шт	3		www.iek.ru
						201-14-627-ЭМ.С		
						Лист		
						2		